



Programiranje firmware-a FISKALNOG ŠTAMPAČA FP555 BA

ISO 9001:2008 UPUTSTVO ZA PROIZVODNJU

PROIZVODNI PROCES

RAZVOJ

pripremio: Svetislav Golubović

Autorska prava HCP D.O.O. - Sva prava zadržana

www.hcp.rs

Programiranje firmvera FP555 postupak

FISKALNI ŠTAMPAČ FP555 - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU

Programiranje uređaja se izvodi pomoću Charade programa. Nakon instalacije paketa **ajile tools** na PC, izvršna ikona aplikacije će biti smeštena na putanji C:\ajile\Charade\Charade.exe

Nakon priključenja Jtag kabla za programiranje od računara do matične ploče uređaja, ploču (uređaj) staviti na napajanje.




Slika: postavljanje Jtag kabla za programiranje


Programiranje firmvera FP555 postupak

FISKALNI ŠTAMPAČ FP555 - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU

Dvoklikom na Charade.exe pojaviće se prozor.




Ako konekcija nije ispravna ili ploča nema napajanje pojaviće se sledeće obaveštenje.



Programiranje firmvera FP555 postupak


FISKALNI ŠTAMPAČ FP555 - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU

Prvo treba zустaviti procesor tasterima “HALT” and “RESET”.




Pozicija fajlova za programiranje:

File -> Execute -> C -> BA -> ProgramFirmware_fp555.sod




Programiranje firmvera FP555 postupak

FISKALNI ŠTAMPAČ FP555 - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU



Ovo će pokrenuti programiranje.



Programiranje firmvera FP555 postupak

FISKALNI ŠTAMPAČ FP555 - DOKUMENTACIJA ZA PROIZVODNJU

Na kraju pokrenuti procesor komandom "GO".

Napomena* Verzija sertifikovana 28.09.2011. u Mostaru

16.08 CRC:EC9CF21CF

